



# Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Pro M130

Optimisez votre productivité en toute simplicité. Travaillez en toute simplicité.

Travaillez en toute simplicité grâce à la HP LaserJet Pro compacte optimisée par des toners JetIntelligence. Imprimez des documents de qualité professionnelle à partir d'une large gamme de périphériques portables,<sup>1</sup> numérisez, copiez, télécopiez (M130 fn/fw) et économisez de l'énergie grâce à une imprimante multifonction sans fil conçue pour une efficacité optimale.



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130nw



Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fw

## Points forts

- Imprimez, numérisez, copiez, et télécopiez (fn/fw)
- Vitesse d'impression rapide (22 ppm au format A4)
- Chargeur automatique de 35 pages (fn/fw) et vitesse de numérisation rapide (11 ppm au format A4)
- Numérisation vers e-mail et dossiers réseau (M130fw)
- Temps de sortie de première page rapide depuis le mode Veille (Auto-Off)
- Ecran tactile (M130fw) de 6,9 cm
- HP ePrint, Apple AirPrint, WiFi Direct (nw/fn/fw)
- HP Auto-On/Auto-Off
- JetIntelligence



Automatic document feeder



Auto on/off



ePrint



Wireless direct



Precision black toner



Ethernet

## Conçu pour l'efficacité

- Impression, numérisation, copie et télécopie (M130 fn/fw) avec une imprimante multifonction HP LaserJet compacte qui s'intègre dans les espaces de travail réduits.
- Attendez moins ! Imprimez jusqu'à 22 pages par minute<sup>2</sup> avec une sortie des premières pages en 7,3 secondes seulement.<sup>3</sup>
- Economisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off.<sup>4</sup>
- Réalisez vos tâches et numérisez vers un e-mail et des dossiers réseau à partir de l'écran tactile couleur de 6,9 cm<sup>5</sup> (M130 fw).

## L'impression mobile simplifiée

- Imprimez depuis votre iPhone® et iPad® avec AirPrint®, qui adapte automatiquement les tâches d'impression à la taille de papier correcte.<sup>6</sup>
- Imprimez en envoyant un simple e-mail directement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable grâce à HP ePrint.<sup>7</sup>
- Imprimez directement à partir de votre périphérique portable vers votre imprimante Wi-Fi Direct®, sans accéder au réseau d'entreprise.<sup>8</sup>
- Envoyez des tâches depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur vers n'importe quelle imprimante professionnelle à l'aide de Google Cloud Print™ 2.0.<sup>9</sup>

## La qualité HP, page après page

- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.
- Ne soyez pas dupe des solutions de rechange qui ressemblent aux HP originaux. Obtenez la qualité d'impression pour laquelle vous avez payé.
- Suivez les niveaux de toner grâce à la technologie de jauge d'impression<sup>10</sup> et produisez le plus gros volume d'impression possible.
- Remplacez rapidement vos cartouches grâce au retrait automatique du scellé de sécurité et à un emballage facile à ouvrir.

## Présentation du produit

### Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fw

1. Chargeur automatique de documents de 35 feuilles
2. Le scanner à plat peut gérer un format de papier jusqu'à 216 x 297 mm
3. Ecran tactile couleur de 6,9 cm (2,7 pouces)
4. Port de télécopie, port USB 2.0 haut débit, port réseau Fast Ethernet, port d'accès pour verrou en option
5. Bac de sortie 100 feuilles
6. Accès au toner par le capot supérieur
7. Impression en Wifi Direct
8. Mise en réseau sans fil intégrée (802.11b/g/n)
9. Bac d'alimentation de 150 feuilles avec couvercle anti-poussière (ouvert sur l'illustration)



## La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130a	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130nw	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fw
Référence du produit	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Fonctions	Impression, copie, numérisation		Impression, copie, numérisation et fax	
Fax	Non		Oui	
Vitesse d'impression (noir)	Jusqu'à 22 ppm			
Chargeur automatique de documents (ADF)	Non		35 feuilles	
Panneau de commande	LCD avec icône	LCD 2 lignes	Ecran LCD 2 lignes avec pavé numérique	Ecran tactile LCD (graphiques couleur) de 6,9 cm (2,7 pouces)
Mise en réseau	Non	Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11 b/g/n	Ethernet intégré	Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11 b/g/n
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Certification Mopria; Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Certification Mopria	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Certification Mopria; Wi-Fi Direct®

## Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF217A Cartouche de toner HP 17A LaserJet noir (1 600 pages)
	CF219A Tambour d'imagerie original HP 19A LaserJet (12 000 pages)
	CHP110 Papier de bureau HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm ()
	CHP310 Papier LaserJet HP - 500 feuilles/A4/210 x 297 mm ()
Service et Assistance	UH757E HP 3 year Care Pack with Next Day Exchange for LaserJet Printers
	UH764E HP 3 year Care Pack with Return to Depot Support for LaserJet Printers (UH757E: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK, Czech, Greece, Hungary, Poland, Slovakia, UH764E: ME, Africa, South Africa, Israel, Turkey)

## Caractéristiques techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130a	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130nw	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fw
Référence du produit	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Fonctions	Impression, copie, numérisation		Impression, copie, scan, fax	
Panneau de commandes	LCD avec icône Afficheur LCD numérique deux chiffres; Boutons (Haut, Bas, Annuler, Démarrer Copie, Configurer Copie); 3 voyants LED (Prêt, Attention, Toner); Copier paramètres icônes (Copies, Plus sombre/Plus léger, Réduction/Agrandissement)	Écran LCD 2 lignes; Écran LCD sur 2 lignes (texte); Boutons (OK, Retour, Vers l'avant/arrière, Cancel (annuler), Nombre de copie, Plus sombre/plus clair, Menu copie, Démarrer la copie, Configuration principale, Sans fil); 3 voyants LED (Prêt, Données, Sans fil);	Écran LCD 2 lignes avec pavé alphanumérique Écran LCD sur 2 lignes (texte); Boutons (OK, Retour, Vers l'avant/arrière, Cancel (annuler), Nombre de copie, Plus sombre/plus clair, Menu copie, Démarrer la copie, Configuration principale, Renumerotation, Clavier alphanumérique, Démarrer télécopie); 2 indicateurs lumineux LED (Prêt, Données);	Écran tactile LCD (graphiques couleur) de 6,9 cm (2,7 pouces)
<b>Impression</b>				
Technologie d'impression	Laser			
Vitesse d'impression	<b>Noir (A4, recto simple)</b> Jusqu'à 22 ppm;			
Première page imprimée	<b>Noir (A4, prêt):</b> Vitesse : 7,3 secondes; <b>Noir (A4, veille):</b> En 8,1 secondes seulement;	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 7,3 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> Vitesse : 7,5 s;	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 7,3 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> En 8,1 secondes seulement;	<b>Noir (A4, prêt):</b> En 7,3 secondes seulement; <b>Noir (A4, veille):</b> En 8,8 secondes seulement;
Résolution d'impression	<b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 600 x 600 ppp, HP FastRes 1200 (qualité 1 200 ppp); <b>Technologie:</b> HP FastRes 600, HP FastRes 1200;			
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 10 000 pages A4; <b>Volume de pages mensuel recommandé<sup>2</sup>:</b> 150 à 1500			
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Cartouches JetIntelligence, technologie HP Auto-On/Auto-Off, Apple AirPrint™, technologie Instant-on	HP ePrint, Apple AirPrint™, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off, cartouches JetIntelligence; Application HP Smart	Cartouches JetIntelligence, technologie HP Auto-On/Auto-Off, HP ePrint, Apple AirPrint™, technologie Instant-on	HP ePrint, Apple AirPrint™, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On/Auto-Off, cartouches JetIntelligence; Application HP Smart
Langages standards de l'imprimante	PCLmS, URF, PWG			
Zone d'impression	<b>Marges d'impression</b> Haut: 4 mm, Bas: 4 mm, Gauche: 4 mm, Droite: 4 mm; Zone d'impression maximale: 214 x 356 mm			
Impression recto verso	recto verso manuel			
<b>Copie</b>				
Vitesse de copie <sup>3</sup>	<b>Noir (A4):</b> Jusqu'à 22 cpm			
Spécifications du copieur	Nombre de copies; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Papier; Copie multipage; Mode brouillon; <b>Nombre maximal d'exemplaires:</b> Jusqu'à 99 copies; <b>Résolution de copie:</b> 600 x 600 ppp; <b>Réduction/Agrandissement:</b> 25 à 400 %;			
<b>Numérisation</b>				
Vitesse de numérisation			<b>Normal (A4):</b> Jusqu'à 12 ppm;	
Formats de fichiers pour la numérisation	Non	JPEG, PDF, PNG		
Spécifications du scanner	Type de scanner: À plat; Technologie de numérisation: Capteur par contact; Modes d'entrée du scanner: Numérisation via HP LaserJet Scan (Windows®); HP Director (Macintosh) ou logiciel compatible TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 215,9 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp (couleur, à plat); Jusqu'à 1 200 ppp (monochrome, à plat)	Type de scanner: Chargeur automatique de documents, plateau; Technologie de numérisation: Capteur par contact; Modes d'entrée du scanner: Numérisation via HP LaserJet Scan (Windows®); HP Director (Macintosh) ou logiciel compatible TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 215,9 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 300 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 600 ppp (couleur, à plat); Jusqu'à 1 200 ppp (monochrome, à plat)	Type de scanner: Chargeur automatique de documents, plateau; Technologie de numérisation: Capteur par contact; Modes d'entrée du scanner: Numérisation via HP LaserJet Scan (Windows®); HP Director (Macintosh) ou logiciel compatible TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 215,9 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 300 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 600 ppp (couleur, à plat); Jusqu'à 1 200 ppp (monochrome, à plat)	Type de scanner: Chargeur automatique de documents, plateau; Technologie de numérisation: Capteur par contact; Modes d'entrée du scanner: Numérisation via HP LaserJet Scan (Windows®); HP Director (Macintosh) ou logiciel compatible TWAIN ou WIA; Version Twain: Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Non; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 215,9 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 300 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 600 ppp (couleur, à plat); Jusqu'à 1 200 ppp (monochrome, à plat)

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130a	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130nw	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fw
Référence du produit	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Fonctions de numérisation avancées	Non			Numérisation vers e-mail; Dossier réseau
Volume de numérisation mensuel recommandé <sup>4</sup>	150 à 1 500			
Zone de numérisation	Format maximale du support (à plat): 215,9 x 297 mm;		Format maximale du support (à plat): 215,9 x 297 mm; Format minimal du support (chargeur): 148,5 x 210 mm Format maximale du support (à chargeur): 215,9 x 297 mm	
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	24 bits / 256			
Envoi numérique	Standard: Non			Standard: Numérisation vers l'e-mail ; Numérisation vers un dossier réseau
<b>Télécopier</b>				
Télécopier <sup>5</sup>	Non, Non		Oui, 33,6 kbps	
Spécifications du télécopieur			Mémoire de télécopie: Jusqu'à 1000 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; Superfine: 300 x 300 ppp (sans demi-teintes); Numérotation rapide: Jusqu'à 120 numéros (119 numéros de groupe); Certification Télécom: ES 203 021; Directive R&TTE 1999 / 5 / CE (Annexe II) avec marquage CE (Europe); Autres homologations de télécommunications spécifiques selon les pays	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 1000 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp; Fine: 203 x 196 ppp; Superfine: 300 x 300 ppp (sans demi-teintes); Numérotation rapide: Jusqu'à 120 numéros (119 numéros de groupe); Certification Télécom: ES 203 021; Directive R&TTE 1999 / 5 / CE (Annexe II) avec marquage CE (Europe); Autres homologations de télécommunications spécifiques selon les pays
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Non		Carnet d'adresses de télécopieur; Numérotation rapide; Codes de facturation de télécopie; Archivage et transfert de télécopie; Blocage des télécopies entrants	
Vitesse du processeur	600 MHz			
<b>Connectivité</b>				
Standard	Port USB 2.0 haut débit (périphérique)	Port USB 2.0 haut débit (périphérique); Port réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré; Sans fil	Port USB 2.0 haut débit (périphérique); Port réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré; Port de ligne téléphonique (entrée / sortie)	Port USB 2.0 haut débit (périphérique); Port réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré; Port de ligne téléphonique (entrée / sortie); Sans fil
Optionnel	Non			
Sans fil	Non	Standard (Wi-Fi 802.11b/g/n)	Non	Standard (Wi-Fi 802.11b/g/n)
Fonctionnalité d'impression mobile	Apple AirPrint™	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Certification Mopria; Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; certifié Mopria	Apple AirPrint™; HP ePrint; Google Cloud Print 2.0; Certification Mopria; Wi-Fi Direct®
Protocoles réseau pris en charge	Non	TCP/IP; IPv4; IPv6; Mode direct IP; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/IPv6; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS		
Fonctionnalités réseau	Non	Standard (Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n)	Standard (Ethernet intégré)	Standard (Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n)
Disque dur	Non			
Mémoire	Standard: 128 Mo; Maximum: 128 Mo	Standard: 256 Mo; Maximum: 256 Mo		
<b>Gestion des supports</b>				
Nombre de bacs papier	Standard: 1 ; Maximum: 1			
Types de supports	Papier (laser, ordinaire, photo, résistant, vellum), enveloppes, étiquettes, papier cartonné, cartes postales			
Format du support	Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Prise en charge (mètres): A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; Chargeur automatique de documents: Non		Personnalisée (métrique): 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Prise en charge (mètres): A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; Chargeur automatique de documents: A4	
Gestion des supports	Entrée standard: Bac d'alimentation de 150 feuilles Sortie standard: Bac de réception (100 feuilles) Chargeur automatique de documents: Non		Entrée standard: Bac d'alimentation de 150 feuilles Sortie standard: Bac de réception (100 feuilles) Chargeur automatique de documents: 35 feuilles	
Grammage du support	60 à 163 g/m <sup>2</sup> ; Chargeur automatique de documents: Non		60 à 163 g/m <sup>2</sup> ; Chargeur automatique de documents: 70 à 90 g/m <sup>2</sup>	

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130a	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130nw	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fn	Imprimante multifonction HP LaserJet Pro M130fw
Référence du produit	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Capacité d'entrée papier	<b>Bac 1:</b> Feuilles 150; Enveloppes : 10 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 150 feuilles <b>Chargeur automatique de documents:</b> Non		<b>Bac 1:</b> Feuilles 150; Enveloppes : 10 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 150 feuilles <b>Chargeur automatique de documents:</b> 35 feuilles	
Capacité de sortie	<b>Standard:</b> Jusqu'à 100 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 10 <b>Maximum:</b> Jusqu'à 100 feuilles			
Systèmes d'exploitation compatibles <sup>6</sup>	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis, Linux USB (pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )			
Systèmes d'exploitations réseau compatibles	Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis, Linux USB (pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> )			
Configuration minimale requise	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; <b>Mac:</b> Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disponible sur le disque dur, Internet requis, USB			
Logiciels fournis	Pour les systèmes d'exploitation Windows : programme d'installation HP Software Installer, programme de désinstallation HP Software (à l'exclusion de Win8+), pilote d'imprimante HP PCLm5, HP Device Experience (DXP), assistance HP Web Services (HP Connected), installation et logiciels du périphérique, manuels utilisateurs en ligne, assistant d'imprimante HP pilote de numérisation HP, application de numérisation HP, pilote de télécopie HP (uniquement pour le pack 4:1), application de télécopie HP (uniquement pour le pack 4:1), étude d'amélioration des produits HP; Pour les systèmes d'exploitation Mac : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)			
Gestion de la sécurité		Serveur Web intégré au réseau protégé par mot de passe; Activer/Désactiver les ports réseau; Modification du mot de passe de la communauté SNMPv1		
Administration de l'imprimante	Assistant d'impression HP (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)			
Dimensions et poids				
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	<b>Minimum</b> 398 x 288 x 231,1 mm; <b>Maximum:</b> 398 x 482 x 387,9 mm;		<b>Minimum</b> 415,1 x 288 x 279,5 mm; <b>Maximum:</b> 415,1 x 511,4 x 423,7 mm;	<b>Minimum</b> 423,1 x 288,6 x 279,5 mm; <b>Maximum:</b> 423,1 x 511,4 x 423,7 mm;
Dimensions de l'emballage (L x P x H)	490 x 294 x 350 mm		490 x 327 x 350 mm	
Poids de l'imprimante	6,8 kg		7,6 kg	
Poids du carton/paquet	9,1 kg		10,2 kg	
Environnement d'exploitation	<b>Température:</b> 15 à 32,5°C; <b>Humidité:</b> 30 à 70% HR			
Conditions de stockage	<b>Température:</b> De -20 à 60 °C; <b>Humidité:</b> 10 à 90% HR			
Acoustique	<b>Puissance acoustique émise:</b> 6,5 B(A) (impression à 23 ppm); <b>Pression acoustique émise:</b> 51 dB (A)			
Alimentation <sup>7</sup>	<b>Exigences:</b> Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz, 2,8 A; <b>Consommation:</b> 255 watts (impression active), 4,2 watts (prêt), 1,0 watt (veille), 0,7 watt (Arrêt auto/Wake on USB, activé à la livraison); <b>Consommation d'électricité typique<sup>8</sup>:</b> Blue Angel : 0,627 kWh/semaine; Energy Star : 0,573 kWh/semaine; <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation intégré;			
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP			
Certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certifié ENERGY STAR® Conforme Blue Angel Non; Veuillez vous reporter au document ECI (informations de comparaison des labels écologiques)			CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 Certifié ENERGY STAR® Conforme Blue Angel Oui; Blue Angel RAL-UZ 205
Contenu de l'emballage <sup>9</sup>	Imprimante multifonctions HP LaserJet Pro M130a; Toner noir de démarrage HP LaserJet (700 pages); Tambour d'imagerie HP LaserJet (12 000 pages); Cordon d'alimentation; Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM	Imprimante multifonctions HP LaserJet Pro M130nw; Toner noir de démarrage HP LaserJet (700 pages); Tambour d'imagerie HP LaserJet (12 000 pages); Cordon d'alimentation; Câble USB; Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM	Imprimante multifonctions HP LaserJet Pro M130fn; Toner noir de démarrage HP LaserJet (700 pages); Tambour d'imagerie HP LaserJet (12 000 pages); Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM	Imprimante multifonctions HP LaserJet Pro M130fw; Toner noir de démarrage HP LaserJet (700 pages); Tambour d'imagerie HP LaserJet (12 000 pages); Cordon d'alimentation; Cordon téléphonique; Câble USB; Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM
Garantie	Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.			

## Notes de bas de page

- <sup>1</sup> Une application ou un logiciel et l'enregistrement d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>2</sup> Vitesse d'impression mesurée selon ISO/CEI 24734 et excluant le premier jeu de documents tests. La vitesse exacte par rapport au modèle précédent dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>3</sup> Mesuré selon la norme ISO/CEI 17629. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>4</sup> Les fonctions technologiques HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres.
- <sup>5</sup> Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Certains services peuvent exiger une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et les accords en vigueur. Pour en savoir plus, consultez le site [www.hpconnect.com](http://www.hpconnect.com).
- <sup>6</sup> Le périphérique mobile doit avoir iOS v7.0 ou version ultérieure. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>7</sup> L'imprimante requiert l'enregistrement d'un compte ePrint. Une application ou un logiciel peut être requis. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>8</sup> La fonctionnalité est prise en charge sur certaines imprimantes. Le périphérique portable doit être connecté directement au signal Wi-Fi Direct® d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.
- <sup>9</sup> Nécessite une inscription à Google Cloud Print™ et un compte Google. Pour plus d'informations, consultez le site <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>10</sup> Par rapport aux jauges de cartouche pour les produits HP précédents.

## Spécifications techniques disclaimers

- <sup>1</sup> Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.
- <sup>2</sup> HP recommande un nombre de pages imprimées mensuelles dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue.
- <sup>3</sup> Vitesse de sortie de la première copie et vitesse de copie mesurées selon la norme ISO/CEI 29183, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- <sup>4</sup> HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique.
- <sup>5</sup> Résultat basé sur l'image test ITU-T standard à une résolution standard. Le temps de transmission est plus long pour les pages plus complexes ou à résolution supérieure.
- <sup>6</sup> Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits); Les « systèmes d'exploitation compatibles » ne sont pas tous pris en charge avec les logiciels inclus. Les logiciels de la solution complète sont disponibles uniquement pour Windows 7 et les versions plus récentes, Pilotes disponibles uniquement pour systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents), Pour Windows Server 2003 32 bits et 2008 32 bits et 64 bits, 2008 R2 64 bits, 2012 R2 64 bits, 2012 R2 64 bits, seuls des pilotes (impression/numérisation/télécopie) sont installés, le système d'exploitation pour tablettes Windows RT (32 et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT, les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP intégré dans le système d'exploitation.
- <sup>7</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.
- <sup>8</sup> L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne modifiez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique.
- <sup>9</sup> Toner de démarrage HP LaserJet noir (700 pages), tambour d'imagerie HP LaserJet authentique (12 000 pages). Les rendements réels varient sensiblement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

Publié dans la zone EMOA 4AA6-6825, Décembre 2018

