



HP LaserJet M211 Yazıcı serisi

Süper yetenekli. Süper kompakt ve güvenilir kablosuz bağlantı.

Kendi HP sınıfında en yüksek çift taraflı baskı¹ ve zaman kazandıran HP Smart uygulaması^{2,3} ile yüksek üretkenlik sağlayan kompakt siyah beyaz lazer yazıcı. Daha güvenilir bağlantılara ve endişesiz bir deneyim yaşayacağınıza güvenin^{4,5} ve efsanevi HP kalitesini elde edin.



Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı. HP olmayan çiplere veya devre elemanlarına sahip kartuşların şimdi veya gelecekte çalışmasını engelleyebilecek teknoloji içerir. Daha fazlası: Daha fazla bilgi için bkz.: www.hp.com/learn/ds

Hızlı çalışın. Akıllı çalışın.

- Kendi sınıfında en yüksek çift taraflı baskı hızıyla çok sayfalı belgeleri hızla üretin.¹
- Çok küçük ve az yer kaplayan bu LaserJet'i neredeyse her yere sığdırabilirsiniz. Neredeyse her yere sığan bir yazıcıyla projeleri hızla tamamlayın.
- Kendi kendini sıfırlayan çift bantlı Wi-Fi™^{4,5} kullanarak daha geniş kapsama alanı ve daha hızlı, güvenilir bağlantılar elde edin.
- Kaynakları kolayca paylaşıp kablosuz ve Ethernet ağ bağlantısıyla erişim sağlayın ve basın.^{5,6}

Her yerde üretken kalın

- Yüksek kaliteli tarama yapın. HP Smart uygulamasıyla, neredeyse her yerden Dropbox, Google Drive, e-posta veya buluta paylaşın.²
- HP Smart uygulamasını² kullanarak Dropbox ve Google Drive uygulamalarındaki belge ve fotoğraflara telefonunuzdan hızla erişip basın.
- HP Smart uygulamasıyla, neredeyse her yerden yazıcınızla bağlantıda kalın.² Telefonda baskı, tarama veya kopyalama yaparken bildirimler alın.²

Kurulumu kolay, kullanımı kolay

- Adım adım yol gösteren kolay kurulumla hemen kullanmaya başlayın. HP Smart uygulamasını indirin, bir ağa bağlanın ve yazıcınızı tüm cihazlarınızla paylaşın.²
- Sezgisel bir deneyim için akıllı yönlendirici düğmeler ve ışıklarla görevleri kolayca yönetin: Düğmeler yalnızca gerektiğinde görünür.

Çevre üzerinde olumlu etki yapmanıza yardımcı olur

- Bu HP LaserJet, ENERGY STAR® ve BLUE ANGEL gibi eko-etiket gereksinimlerini karşılar.
- Önceki modele göre %20'ye kadar daha az enerji kullanan LaserJet ile enerjiden tasarruf edin.
- Help save energy with HP Auto-On/Auto-Off Technology – intelligence that can turn your printer on when you need it and off when you don't.⁷


Ürün tanıtımı

HP LaserJet M211dw Printer shown

1. HP Smart
2. LED düğmeli kontrol paneli
3. USB, Ethernet, çift bantlı, kendi kendini sıfırlayan Wi-Fi
4. 100 yapraklık çıkış tepsisi
5. En hızlı çift taraflı baskı: Dakikada 18 A4 görüntü
6. Akıllı yönlendirici ışıklar (yalnızca dw)
7. 150 yapraklık giriş tepsisi
8. Toz örtüsü



Seriye bakış



Model	HP LaserJet M211d Yazıcı	HP LaserJet M211dw Yazıcı
Ürün numarası	9YF82A	9YF83A
İşlevler	Baskı al	
Bağlantı	Hi-Speed USB	Kendi kendini sıfırlayan çift bantlı Wi-Fi, dahili hızlı Ethernet, Hi-Speed USB
Baskı hızı	Dakikada 29 A4 sayfa	
Kağıt kullanımı	150 yapraklık giriş tepsisi, otomatik çift taraflı baskı	

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	W1360A HP 136A Siyah Orijinal LaserJet Tonerler (1.150 sayfa)
	W1360X HP 136X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal LaserJet Tonerler (2.600 sayfa)
Servis ve Destek	UG206E 3 yıllık standart değiştirme (Orta Doğu, Adriyatik, Afrika, Rusya, Güney Afrika, İsrail, Slovenya, Türkiye hariç tüm EMEA ülkelerinde mevcuttur) UG086E 3 yıllık Ertesi İş Günü Değiştirme (Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık'ta mevcuttur) UG289E 3 yıllık Depoya İade (Adriyatik, Afrika, CIS, EEM, İsrail, Orta Doğu, Romanya, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye'de mevcuttur)

Teknik özellikler

Model	HP LaserJet M211d Yazıcı	HP LaserJet M211dw Yazıcı
Ürün numarası	9YF82A	9YF83A
İşlevler	Baskı al	
Kontrol paneli	LED'li düğme	
Baskı		
Baskı teknolojisi	Laser	
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal) Dakikada 29 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 18 görüntüye kadar;	
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 7 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, uyku): 7,5 saniye kadar kısa sürede;	
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 600 x 600 dpi değerine kadar;	
Aylık baskı kapasitesi	En fazla 20.000 A4; Önerilen aylık sayfa sayısı: 200 - 2.000	
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri ^{3,4}	Otomatik çift taraflı baskı, HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma, HP Smart	
Standart yazıcı dilleri	PCLmS; URF; PWG	
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 6 mm, Alt: 6 mm, Sol: 5 mm, Sağ: 5 mm; Maksimum baskı alanı: 216 x 354 mm	
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)	

Model	HP LaserJet M211d Yazıcı	HP LaserJet M211dw Yazıcı
Ürün numarası	9YF82A	9YF83A
İşlemci hızı	500 MHz	
Bağlantı		
Standart	1 Hi-Speed USB 2.0	1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Hızlı Ethernet 10/100Base-TX; 1 Çift bantlı (2,4/5,0 GHz) Kablosuz 802.11b/g/n, Bluetooth® Düşük Enerji özelliği
Kablosuz		1 dahili Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobil baskı yeteneği ⁵	Apple AirPrint™; HP Smart Uygulaması	Apple AirPrint™; HP Smart Uygulaması; Mopria™ Sertifikalı; Wi-Fi® Direct baskı
Desteklenen ağ protokolleri		TCP/IP; IPv4; IPv6; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS; UDP; IPP
Ağ özellikleri		1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 dahili Wi-Fi 802.11b/g/n
Sabit disk	Yok	
Bellek	Standart: 64 MB; En yüksek: 64 MB	
Ortam kullanımı		
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 1 ; En yüksek: 1	
Baskı malzemesi türleri	Kağıt (lazer, düz, pürüzlü, parşömen); Zarflar; Etiketler; Karton; Kartpostallar	
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): 101,6 x 152,4 - 216 x 356 mm ; Desteklenen (ölçü): A4; A5; A6; B5 (JIS)	

Model	HP LaserJet M211d Yazıcı		HP LaserJet M211dw Yazıcı
Ürün numarası	9YF82A		9YF83A
Ortam kullanımı	Standart giriş: 150 yapraklık giriş tepsi Standart çıkış: 100 yapraklık çıkış tepsi		
Baskı malzemesi ağırlığı	60 - 163 g/m²;		
Girdi kapasitesi	Tepsi 1: Yaprak: 150; Zarflar: 10 En yüksek: En fazla 150 yaprak		
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 100 yaprak Zarf: 10 zarfa kadar En yüksek: En fazla 100 yaprak		
Uyumlu işletim sistemi	Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer. Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15); 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet gereklidir, USB. Linux: Daha fazla bilgi için bkz. https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing		
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1), Windows Server 2012 64 bit, Windows Server 2012 R2 64 bit, Windows Server 2016 64 bit; Linux: Daha fazla bilgi için bkz. https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing		
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer; Mac: Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15); 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; Internet gereklidir; USB	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet bağlantısı, Internet Explorer; Mac: Apple® macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15); 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; Internet gereklidir	
Ürüne gelen yazılım	Kutuda CD yoktur; http://www.hp.com veya http://www.123.hp.com adreslerinden indirilebilen yazılımlar		
Güvenlik yönetimi	Güvenli Önyükleme, Güvenli Ürün Yazılımı Bütünlüğü, Çalışma Süresi Kod Bütünlüğü; Güvenli varsayılanlar; Şifrelenmiş durağan veriler	Güvenli Önyükleme, Güvenli Ürün Yazılımı Bütünlüğü, Çalışma Süresi Kod Bütünlüğü, parola korumalı EWS, SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2 ile güvenli gözetim; TLS 1.0/1.1 varsayılan olarak devre dışıdır; OpenSSL sürüm 1.1.1'e güncelleme; Ağ bağlantı noktalarını etkinleştirme/devre dışı bırakma; SNMPv1, SNMPv2 ve SNMPv3, topluluk parolası değiştirme; Güvenli varsayılanlar; Şifrelenmiş durağan veriler, Aktif ürün yazılımı güncellemesi, varsayılan olarak Yönetici parolası, Cipher ve TLS seçimi; Hesap kilitleme; Güvenli Wi-Fi kurulumu	
Yazıcı yönetimi	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox		
Boyutlar ve ağırlık			
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 355 x 279,5 x 205 mm; En yüksek: 355 x 426,5 x 265 mm;		
Paket boyutları (G x D x Y)	432 X 331 X 272 mm		
Yazıcı ağırlığı	5,6 kg		
Paket ağırlığı	7,3 kg		
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 – 32,5° C; Nem: % 30 - 70 RH		
Depolama koşulları	Sıcaklık: -20 - 60°C; Nem: % 10 - 90 RH		
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6,7 B(A); Akustik basınç emisyonları: 54 dB(A)		
Güç	Gereksinimler: 220 - 240 VAC (+/- %10), 60 Hz/50 Hz, 2,7 A; Tüketim: 420 watt (aktif baskı), 2,0 watt (hazır), 0,5 watt (uyku), 0,5 watt (Otomatik Kapanma/USB'de Uyanma, teslim sırasında etkinleştirilmiştir), 0,04 watt (Otomatik Kapanma/Elle Açma), 0,04 (Elle Kapama); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)*: 0,224 kWh/Hafta (Energy Star) 0,709 kWh/Hafta (Blue Angel); Güç kaynağı türü: Dahili;		
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	HP Otomatik Açılma/Kapanma Teknolojisi		
Sertifikalar	CISPR32:2012 ve CISPR32:2015/EN55032:2012 ve EN55032:2015+AC:2016 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 Blue Angel; EPEAT® Silver	CISPR32:2012 ve CISPR32:2015/EN55032:2012 ve EN55032:2015+AC:2016 - Sınıf B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 Telekom uyumluluğu: Kablosuz: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3/Draft EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1/EN301 893 V2.1.1/EN 300 440-1 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008	
Blue Angel uyumlu	Evet, Blue Angel DE-UZ 205		
Üretildiği ülke/bölge	Vietnam'da üretildi		
Kutunun içeriği ⁷	HP LaserJet Pro M211d Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner (700 sayfa); Toz Örtüsü; Başvuru Kılavuzu; Kurulum Poster; Bazı ülkelerde Garanti Kılavuzu ve El İlanı; Güç kablosu	HP LaserJet Pro M211dw Yazıcı; HP Siyah LaserJet Toner (700 sayfa); Toz Örtüsü; Bazı ülkelerde Başvuru Kılavuzu, Kurulum Poster, Garanti Kılavuzu ve El İlanı; Güç kablosu, USB kablosu	
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği.		

Dipnotlar

- ¹ Yayınlanmış aylık maksimum baskı kapasitesi 20.000 veya daha az olan, fiyatı 220 Euro'dan düşük tek işlevli veya fiyatı 320 Euro'dan düşük çok işlevli aynı sınıf siyah beyaz lazer yazıcılar ve MFP'ler ile karşılaştırıldığında. HP tarafından yapılan Buyers Lab Eylül 2020 çalışması, 09/01/2020 itibarıyla halka açık OEM yayını teknik özellikleri baz alan bir araştırmaya dayanmaktadır. Kuzey Amerika ve EMEA için pazar payları, IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker - Final Historical 2020Q2 yayınından alınmıştır.
- ² HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. www.hp.com/go/mobileprinting. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. Instant Ink aboneliği gerekebilir. Instant Ink tüm ülkelerde mevcut değildir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında mevcuttur. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.
- ³ HP dahili testlerine dayanır. Ortalama süre tahmini şunlara dayanmaktadır: 1) mobil veya masaüstü cihaza indirilen HP Smart uygulaması, 2) Kısayolu ayarlama, 3) 2-3 görevden fazla ilişkili görevi olan tarama işleri (e-postaya tarama, kaydedip yeniden adlandırma, bulutta depolama vb.). Ortalama süre tasarrufu karşılaştırması, benzer tarama görevlerini gerçekleştirmek için yazıcı ve masaüstü tarama yazılımlarının kullanılmasına dayanmaktadır. HP Smart uygulamasının indirilmesi ve desteklenen HP yazıcı gereklidir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Yalnızca 2,4 GHz için 3 çakışmayan kanala karşın 12 adede kadar çakışmayan kanal kullanan 5,0 GHz ve 2,4 GHz'i destekler. 5,0 GHz bandı (150 mbps'ye kadar) ve 2,4 GHz bandı (72,2 mbps'ye kadar) destekler. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır.
- ⁵ Kablosuz özellikler yalnızca bazı modellerde mevcuttur.
- ⁶ Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁷ HP Otomatik Açılma/Otomatik Kapanma Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımı yükseltmesi gerektirebilir.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ İlk test belgeleri grubu hariç, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Tam hız, sistem konfigürasyonuna, yazılım programına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.
- ² ISO/IEC 17629 kullanılarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Gerçek hız sistem yapılandırmasına, yazılım uygulamasına, sürücüyü ve belgenin karmaşıklığına bağlı olarak değişiklik gösterir.
- ³ HP Auto-On/Auto-Off Teknolojisi özellikleri yazıcıya ve ayarlara bağlıdır; ürün yazılımının yükseltilmesini gerektirebilir.
- ⁴ HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. Instant Ink aboneliği gerekebilir. Instant Ink tüm ülkelerde mevcut değildir. Ayrıntılar için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Desteklenen işletim sistemlerinin listesi uygulama mağazalarında mevcuttur. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.
- ⁵ Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz ve 5,0 GHz işlemlerle uyumludur. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Apple AirPrint: Mobil cihazda AirPrint® bulunmalıdır. Wi-Fi Direct® baskı: Bu özellik bazı yazıcılarda desteklenir. Baskı öncesinde mobil cihazın Wi-Fi Direct® özellikli bir MFP'nin veya yazıcının sinyaline doğrudan bağlanması gerekir. Mobil cihaza bağlı olarak uygulama veya sürücü de gerekebilir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance® kuruluşunun tescilli ticari markasıdır. Mopria® Logosu, ABD ve diğer ülkelerde Mopria Alliance, Inc.'nin tescilli ve/veya tescilsiz ticari markasıdır, izinsiz kullanım kesinlikle yasaktır. HP Smart uygulamasının indirilmesi gerekir. Yerel baskı gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bazı özellikler/yazılımlar yalnızca İngilizce olarak mevcuttur ve masaüstü ile mobil uygulamalar arasında değişiklik gösterir. İnternet erişimi gereklidir ve ayrı satın alınmalıdır. Tüm işlevlerden faydalanmak için HP hesabı gerekir. Faks özellikleri yalnızca faks göndermeye yöneliktir ve ek satın alım gerektirebilir. Daha fazla bilgi için bkz. <http://www.hpsmart.com/mobile-fax>.
- ⁶ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Energy Star değerleri, tipik olarak 115 V cihaz ölçümü.
- ⁷ Yazıcınızla birlikte gelen toner hakkında baskı kapasitesi bilgisi için bkz. <http://www.hp.com/go/toneryield>. Baskı kapasitesi değerleri ISO/IEC 19752 uyarınca ve sürekli baskıya göre ölçülmüştür. Gerçek baskı kapasiteleri basılan görsellere ve diğer etkenlere göre önemli ölçüde değişir.

